Настройка цифровых каналов на телевизорах DEXP (на примере модели H39D8000Q).

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

Нажмите на пульте телевизора клавишу «HOME», затем «MENU»:





Выберите пункт меню «Система»:



В меню «Настройки» выберите «Сброс настроек»:



Подождите, пока телевизор перезагрузится:



Если после перезагрузки телевизор не включится, включите его клавишей "POWER" на пульте:



Нажмите на пульте телевизора клавишу «HOME», затем «MENU»:



Выберите «Приложения»:

Система Различные настройки системы
Погода Установить город для показа погоды
Приложения Отображение раздела главного меню "Прило»
Обнаружение устройств в сети



В меню «Приложения» выберите «Tvsetting»:

Появятся шумы на экране ненастроенного телевизора:



Вновь нажмите «MENU» на пульте. Вы увидите следующее меню:



Выберите пункт меню «Тип ЦТВ»:

9"				
		Автонастройка	>	
		ATV ручная настройка	>	
		DTV ручная настройка	>	
		Тип ЦТВ	>	
		Страна	>	
		Редактор программ	>	
	2022 - 20			
	ર્જ્સ્ટુક		2	

Выберите DVB-C:



Нажмите «ENTER» на пульте:

				1
				P
2	Автонастройка	>	Тип ЦТВ	No.
	ATV ручная настройка	>	DVB-C	
	DTV ручная настройка	>		
[])	Тип ЦТВ	>		
	Страна	>		
Ŀ	Редактор программ	>		
Constant of the second				
	*	10		

Выберите «Автонастройка»:



В меню «Автонастройка» выберите «ЦТВ»:

	Y.	
Автонастройка	>	Автонастройка
АТV ручная настройка	>	ЦТВ
DTV ручная настройка	>	ЦТВ+АТВ
Тип ЦТВ	>	a litera a
Страна	>	
СІ информация	>	
Информация о сигнале	>	1125
ЕРС телегид	>	

Появится вопрос «Включить LCN?". Подтвердите «Да». LCN расшифровывается как «Логические номера каналов».

1	Автонастройка	>	
	АТV ручная настройка	>	
	Включить LCN?		que
B	Отмена		
	Информация о сигнале ЕРG телегид	>	

Выберите «Тип кабеля» - «Сканирование сети»:

	Тип кабеля
	Сканирование сети
	Частота Авто
1	Модуляция Авто
	Скорость Авто
	Идентифик Авто
	Начать пои
	Настота Модуляци Скорость ОИдентифик
	Назад 🕤 Выход

Введите параметры поиска:

Частота	482
Модуляция	128 QAM
Скор	6750
Идентификатор	Авто

	Fall A	
	Тип кабеля	
Специа	Сканирование	
	Частота 482	
	Модуляция 128 QAM	
	Скорость 6750	
The second	ификатор Авто	
	Начать пок	
	Частота Модуляци Скорость Идентифик	
	Назад 🗈 Выход	

Для ввода параметров последовательно нажимайте цветные клавиши на пульте телевизора:

Для ввода частоты — синюю, для ввода модуляции — красную, для ввода скорости — зеленую.

Проверьте введенные данные и нажмите «Начать поиск».

Дождитесь окончания поиска:





Для вывода списка каналов Вы можете нажать «ENTER» на пульте телевизора:



Приятного просмотра!

Примечание:

при повторной настройке телевизора сброс настроек можно не делать.

Вы можете начать с «Автонастройки».