## Настройка цифровых каналов на телевизорах SAMSUNG. (на примере модели UE-43N5300A)

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

Необходимо нажать на пульте телевизора кнопку «SETTINGS»:



Найти в меню телевизора пункт «Трансляция»:



## Войдите в пункт меню «Трансляция». Выберите пункт «Автонастройка".

	Трансляция		Параметры автонастро
	Автонастройка		сохранения каналов.
	Блокировка программ	Разрешить все	-
3	Применить блокировку канала	0	
G	Общий интерфейс		
S	Двойной звук		
	Дополнительные настройки		
B			

В меню «Параметры автонастройки» выберите пункт «Кабельные параметры поиска».

	Параметры автонастройки	Автоматический поиск каналов в режиме
	Автонастройка	ожидания.
	Кабельные параметры поиска	
3		
B		
Ø		

Такой строки у Вас может не быть. В этом случае Вы увидите следующую страницу:



Нажмите «Пуск» и заполните параметры, как указано ниже:

	Сканирова	ание каналов	
Вы	берите каждый элемент и настройте к Выберите Цифровой и аналоговый, или Цис	его. Затем выберите Сканирование для по аналов. оровые, или Аналоговые для сканирования каналов.	оиска
	Антенна	Кабель	
	Тип канала	Цифровой и аналого	
	Выбор оператора	Цифровые 💿	
	Режим поиска	Аналоговые	

	Сканировани	е каналов
Выбе	рите каждый элемент и настройте его. За каналов Выберите Сканирование д	тем выберите Сканирование для поиска 3. ля поиска каналов.
	Антенна	Кабель
	Тип канала	Цифровые
	Выбор оператора	Другие
	Режим поиска	Сеть

Вернитесь в предыдущее меню, нажав клвашу «RETURN», и выберите строку «Кабельные параметры поиска»:

	Параметры автонастройки	Автоматический поиск
	Автонастройка	ожидания.
	Кабельные параметры поиска	
8		
S.		

Заполните параметры, как указано ниже:

	- + 1-1 V-	11	1-
	Кабельные пара	метры поиска	Установка скорости Передачи симводов с
	Начальная частота	482000 KHz	помощью цифровых кнопок.
	Конечная частота	674000 KHz	
(A)	Модуляция	128 QAM	
G,	Скорость передачи	6750 KS/s	
S			
Ø			

Вернитесь в предыдущее меню, нажав клавишу «RETURN» и выберите пункт «Автонастройка»:

	2	Параметры автонастройки	Параметры автонастрой
P	13	Автонастройка	Для сканирования и сохранения каналов.
		Кабельные параметры поиска	-
Co			
J	3		
6			

## Подтвердите «Пуск»:

Автона	стройка	
Нажмите кнопку "Пуск" для п Примечание. Во время этого каналов будет удален.	оиска и сохранения каналов. поиска текущий список	
Пуск	Отмена	

Проверьте параметры и нажмите «Сканирование»:

	Сканировани	е каналов
Выбери	те каждый элемент и настройте его. За канало Выберите Сканирование д	тем выберите Сканирование для поиска в. ля поиска каналов.
	Антенна	Кабель
	Тип канала	Цифровые
	Выбор оператора	Другие
	Режим поиска	Сеть

Дождитесь окончания поиска каналов:

CHAIMBORRAN		1
Сканирование	каналов	
Поиск каналов		
Кабель цифрового ТВ 474 М	1Hz 76%	
	1070	
Цифровые	107	
-TB	104	Sec. 2
- Радио	3	
-Данные или другое	0	
Стоп		

C	канирование кан:		
	На ТВ найдено и сохранено саст	инов завершен	10:
	на те нандено и сохранено след	ующее число каналов: 159.	
	Цифровые	159	
	-TB	131	
	- Радио	28	
	- Данные или другое	0	
	Изменить настройки	Закрыть	

Поиск закончен. Нажмите «Закрыть».



Для вывода списка каналов Вы можете нажать клавишу «CH LIST» на пульте телевизора.



Приятного просмотра!